



XPR-5542 Instruction Manual

US PATENT 9,713,217

Bayco Products Inc. (BPI)
640 South Sanden Blvd. • Wylie, TX 75098 • USA
1-800-233-2155 • 1-469-326-9400
www.nightstick.com

EN

WARNINGS

- Use only the approved Nightstick 5500-BATT lithium-ion rechargeable battery pack.
- Do not open the light, charge the battery, or replace batteries in a hazardous environment.
- Do not use other rechargeable or non-rechargeable batteries with this light.
- Always confirm the rating of any known hazardous or potentially hazardous location where the light is to be used
- Proper use and handling of the lithium-ion battery is required to prevent serious injury, fire, or death.
- Avoid exposure to direct sunlight, high temperatures, or water.
- Do not store battery with metallic objects that could cause a short circuit.
- Immediately discontinue use if battery emits an unusual smell, feels hot, changes color or shape, or appears abnormal in any way.
- Substitution of components may impair intrinsic safety.
- Keep out of the reach of children.
- Strobing lights may cause dizziness, disorientation, nausea, or, in rare cases, seizures in individuals with photosensitive epilepsy. Visit epilepsy.com for more information. Consult a doctor before use if unsure.

CHARGING

Warning: Do not open the light, charge the battery, or replace batteries in a hazardous environment.

CHARGER INPUT: 12 VDC Max

Charge the XPR-5542 fully before first use, if the battery is new or unused for several months, or when the beam dims. Charge time is approximately 4 to 6 hours.

- Use only the supplied Nightstick charger, 5500-BATT rechargeable battery pack and AC or DC adapter.
- Connect the AC power adapter to the charger. The LED indicator will not be illuminated at this point.
- With the flashlight facing forward, slide the 5542 into the charger until the contacts snap into place.
- The LED indicator changes to constant red when properly inserted into the charger. The LED remains red until fully charged, then turns green.
- To confirm a full charge, place the light in the charger and turn it on. The LED indicator will turn red. Turn off the light and if fully charged, the LED indicator will turn green. If not, it remains red until the charge is completed.

Note: Lithium-ion batteries do not suffer from recharge memory effect. The light can be kept in the charger without significant negative impact on the battery. However, long-term storage at 40-60% capacity is advised.

REPLACING THE LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERY

Warning: Do not open the light, charge the battery, or replace batteries in a hazardous environment.

- Loosen the locking screw located on the side of the tail cap. Do not completely remove the screw to avoid damaging the threads.
- Unscrew the tail-cap from the housing in a counter-clockwise direction.
- Turn the light upside down and carefully shake the light to remove the battery.
- Allow the battery to slide out of the light paying close attention to the battery pack's orientation within the handle.
- Insert the new battery pack into the handle of the light using the directional arrow marked on the side of the pack.
- Screw the tail-cap onto the housing in a clockwise direction.
- Tighten the locking screw gently. Do not over-tighten, as it may damage threads and impact the light's intrinsic safety.

OPERATION

Top Body Switch – Spotlight

Momentary On – Full press and hold. Release to turn off.

Constant On – Half press, click, and release to turn on/off.

Lower Body Switch – Floodlight

Constant On – Full press, click, and release to turn on/off.

Select Brightness Level

Press and hold and the light will cycle from high to medium to low and back at a rate of approximately one mode per second. Release to select desired mode.

Strobe - Flashlight Switch

Double click the flashlight switch to activate strobe. Press and release to turn off.

Dual-Light

Turn on both the spotlight and the floodlight at the same time. Press either switch to turn the respective light off.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

BPI warrants this product to be free from defects in workmanship and materials for the original purchaser's lifetime. The Limited Lifetime Warranty includes the LEDs, housing and lenses. Rechargeable batteries, chargers, switches, electronics and included accessories are warranted for a period of two years with proof of purchase. Normal wear and failures which are caused by accidents, misuse, abuse, faulty installation and lightning damage are excluded.

 UL US LISTED E 467756 ID 5012927 INTRINSICALLY SAFE SECURITE INTRINSEQUE CE 2903	Bayco Products, Inc. XPR-5542 Wylie, TX 75098 Ex la FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS UL listed for use with Bayco Li-Ion Battery Pack 5500-BATT CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G CLASS I ZONE 0 GRP IIC T4 CLASS II ZONE 20 IIC T1 35°C CLASS II ZONE 21 IIC T1 35°C Ex la IIC T4 Gb DEMKO 16 ATEX 1815 IECEX UL 16 0168 -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C 3.6V/Cell 5500-BATT U _n = 4.75V	
---	---	---

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.nightstick.com/pages/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

FR

AVERTISSEMENTS

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable lithium-ion Nightstick 5500-BATT approuvée.
- N'allumez pas la lampe, ne chargez pas la batterie et ne remplacez pas des batteries dans un environnement dangereux.
- N'utilisez pas d'autres batteries rechargeables ou non rechargeables avec cette lampe.
- Vérifiez toujours la classification de tout endroit dangereux ou potentiellement dangereux connu où la lampe doit être utilisée.
- Une utilisation et une manipulation appropriées de la batterie lithium-ion sont nécessaires pour éviter des blessures graves, un incendie ou la mort.
- Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil, aux températures élevées, à l'eau ou à l'eau salée.
- Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques qui pourraient provoquer un court-circuit.
- Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si elle dégage une odeur inhabituelle, est chaude, change de couleur ou de forme ou semble anormale de quelque façon que ce soit.
- La substitution des composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les lampes stroboscopiques peuvent provoquer des étourdissements, une désorientation, des nausées ou, dans de rares cas, des crises chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible. Visitez www.epilepsy.com pour plus d'informations. En cas de doute, consultez un médecin avant utilisation.

CHARGEMENT

Avertissement : N'allumez pas la lampe, ne chargez pas la batterie et ne remplacez pas des batteries dans un environnement dangereux.

ENTRÉE DU CHARGEUR : max 12 V CC

Chargez complètement la XPR-5542 avant la première utilisation, si la batterie est neuve ou inutilisée depuis plusieurs mois, ou lorsque le faisceau faiblit. Le temps de charge est d'environ 4 à 6 heures.

- Utiliser uniquement le chargeur Nightstick, le bloc-piles rechargeable 5500-BATT et l'adaptateur c.a. ou c.c. fournis.
- Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. au chargeur. Le voyant DEL ne sera pas allumé à ce stade.
- Avec la lampe de poche faisant face vers l'avant, glisser la lampe 5542 dans le chargeur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.
- Le voyant DEL passe au rouge continu indiquant ainsi que la lampe 5542 est correctement insérée dans le chargeur et est en mode chargement. Le voyant DEL demeure rouge jusqu'à ce que la pile soit complètement chargée. Lorsque le chargement est complété, le voyant DEL passe au vert.
- Pour confirmer une charge complète, placez la lampe 5542 dans le chargeur et allumez-la. Le voyant DEL deviendra rouge. Éteignez la lampe et, si elle est complètement chargée, le voyant passera au vert. Sinon, il restera rouge jusqu'à la fin de la charge.

Remarque : Les batteries lithium-ion ne souffrent pas de l'effet mémoire de recharge. La lampe peut être conservée dans le chargeur sans impact négatif significatif sur la batterie. Cependant, un stockage à long terme à 40-60 % de la capacité est conseillé.

REMPLACEMENT DU BLOC-PILES RECHARGEABLE AU LITHIUM-ION

Avertissement : N'allumez pas la lampe, ne chargez pas la batterie et ne remplacez pas des batteries dans un environnement dangereux.

- Desserler la vis de blocage située sur le côté du capuchon à l'embout de la lampe. Ne retirez pas complètement la vis pour éviter d'endommager les filetages.
- Voltee la linterne al revés y agítela con cuidado con el fin de extraer la pila.
- Permita que la pila se deslice fuera de la linterna prestando especial atención a la orientación de la pila dentro del mango.
- Deslice el nuevo paquete de pilas en el mango de la linterna usando la flecha en la dirección marcada en el lado lateral del paquete para ser una guía en la orientación correcta de la pila.
- Reemplaz la tapa de la cola enroscándola en la carcasa hacia la derecha.
- Apretete el tornillo de fijación. No apriete demasiado. Si lo hace, puede dañar las roscas y afectar la seguridad intrínseca de la linterna.
- Glissez le nouveau bloc-piles dans le boîtier de la lampe en vous servant de la flèche directionnelle indiquée sur le côté du bloc comme guide pour placer correctement l'orientation du bloc-piles.
- Remplacer le capuchon en le vissant dans le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Serrer la vis de blocage. Ne PAS trop serrer. Si vous serrez trop vous risquez d'endommager les filets et compromettre la sécurité intrinsèque de la lampe.

UTILISATION

Interrupteur de la partie supérieure – Projecteur

Allumage momentané – Appuyez à motifé et maintenez. Relâchez pour éteindre.

Allumage constant – Appuyez à fond, cliquez et relâchez pour allumer/éteindre.

Interrupteur de la partie inférieure – Éclairage

Allumage constant – Appuyez à fond, cliquez et relâchez pour allumer/éteindre.

Sélectionner le niveau de luminosité

Appuyez et maintenez enfoncé et la lumière passera de élevée à moyenne à faible et vice-versa à un rythme d'environ un mode par seconde. Relâchez pour sélectionner le mode souhaité.

Lumière stroboscopique – interrupteur de lampe de poche

Double-clicquez sur l'interrupteur de la lampe de poche pour activer la lumière stroboscopique. Appuyez et relâchez pour éteindre.

Double lumière

Allumez le projecteur et l'éclairage en même temps. Appuyez sur l'un ou l'autre interrupteur pour éteindre la lumière correspondante.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

BPI garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original durant toute sa vie. La garantie à vie limitée inclut les DEL, les boîtiers et les lentilles. Les batteries rechargeables, les chargeurs, les interrupteurs, les électroniques et les accessoires compris sont garantis pour une période de deux ans avec une preuve d'achat. L'usage normal et les défaillances qui sont causées par des accidents, une mauvaise utilisation, un abus, une installation défectueuse et un système d'éclairage endommagé sont exclus.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.nightstick.com/pages/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

ES

ADVERTENCIAS

- Utilice únicamente el paquete de batería recargable de iones de litio Nightstick 5500-BATT aprobado.
- No abra la luz, no cargue la batería ni reemplace las baterías en un entorno peligroso.
- No utilice otras baterías recargables o no recargables con esta luz.
- Confirme siempre la clasificación de cualquier ubicación conocida como peligrosa o potencialmente peligrosa donde se utilizará la luz.
- El uso y manejo adecuados de la batería de iones de litio son necesarios para evitar lesiones graves, incendios o la muerte.
- Evite la exposición a la luz solar directa, altas temperaturas, agua o agua salada.
- No guarde la batería con objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito.
- Interrumpa inmediatamente su uso si la batería emite un olor inusual, se siente caliente, cambia de color o forma o parece anormal de cualquier manera.
- La sustitución de componentes puede perjudicar la seguridad intrínseca.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Las luces estroboscópicas pueden causar mareos, desorientación, náuseas o, en casos raros, convulsiones en personas con epilepsia fotosensible. Visite www.epilepsy.com para obtener más información. Consulte a un médico antes de usar si no está seguro.

CARGADOR

Advertencia: No abra la luz, no cargue la batería ni reemplace las baterías en un entorno peligroso.

ENTRADA DEL CARGADOR: 12 VCC máx.

Cargue el XPR-5542 completamente antes del primer uso, si la batería es nueva o no se ha utilizado durante varios meses o cuando el haz se atenúa. El tiempo de carga es de aproximadamente 4 a 6 horas.

- Utilice únicamente el cargador suministrado 5542 BATT del paquete de pila recargable y adaptador de AC o DC.
- Conecte el adaptador de alimentación AC en el cargador. El indicador LED no se iluminará en este momento.
- Con la linterna hacia adelante, deslice la 5542 en el cargador hasta que los contactos encajen en su lugar.
- El indicador LED cambia a color rojo constante indicando que la 5542 está insertada correctamente en el cargador y esta cargando. El indicador LED se mantiene rojo hasta que la pila está completamente cargada. En plena carga, el indicador LED se ilumina verde.
- Para confirmar una carga completa, coloque la lámpara 5542 en el cargador y enciéndala. El indicador LED se pondrá rojo. Apague la lámpara y, si está completamente cargada, el LED se pondrá verde. De lo contrario, permanecerá rojo hasta que se complete la carga.

Nota: las baterías de iones de litio no sufren el efecto memoria de recarga. La luz se puede mantener en el cargador sin un impacto negativo significativo en la batería. Sin embargo, se recomienda un almacenamiento a largo plazo del 40 al 60 % de su capacidad.

REEMPLAZAR LA BATERIA LITIO-IÓN RECARGABLE

Advertencia: No abra la luz, no cargue la batería ni reemplace las baterías en un entorno peligroso.

- Aloje el tornillo de fijación situado al lado de la tapa de la cola. No retire completamente el tornillo para evitar dañar las roscas.
- Desatorille la tapa de la cola de la carcasa en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Voltee la linterna al revés y agítela con cuidado con el fin de extraer la pila.
- Permita que la pila se deslice fuera de la linterna prestando especial atención a la orientación de la pila dentro del mango.
- Deslice el nuevo paquete de pilas en el mango de la linterna usando la flecha en la dirección marcada en el lado lateral del paquete para ser una guía en la orientación correcta de la pila.
- Reemplaz la tapa de la cola enroscándola en la carcasa hacia la derecha.
- Apretete el tornillo de fijación. No apriete demasiado. Si lo hace, puede dañar las roscas y afectar la seguridad intrínseca de la linterna.

OPERACIÓN

Interruptor de la parte superior del cuerpo: foco

Encendido momentáneo: mantener presionado hasta la mitad. Suéltelo para apagar.

Encendido constante: presione por completo, haga clic y suelte para encender/apagar.

Interruptor de la parte inferior del cuerpo: reflector

Encendido constante: presione por completo, haga clic y suelte para encender/apagar.

Seleccionar el nivel de brillo

Mantenga presionado y la luz pasará de alto a medio, a bajo y viceversa a una velocidad de aproximadamente un modo por segundo. Suelte para seleccionar el modo deseado.

Interruptor de luz estroboscópica y linterna

Haga doble clic en el interruptor de la linterna para activar el estroboscopo. Presione y suelte para apagar.

Luz doble

Encienda el foco y el reflector al mismo tiempo. Presione cualquiera de los interruptores para apagar la luz correspondiente.

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA

BPI garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales durante la vida del comprador original. La garantía de por vida limitada incluye los LED, la carcasa y los lentes. Las pilas recargables, los cargadores, los interruptores, la electrónica y los accesorios incluidos están garantizados por un período de dos años con un comprobante de compra. Se excluyen el desgaste y los fallos normales, que son causados por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y productos por rayos.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.nightstick.com/pages/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.

PT

AVISOS

- Usar apenas baterias recarregáveis de iões de lítio Nightstick 5500-BAT aprovadas.
- Não abrir a lanterna, nem carregar ou substituir as baterias em ambientes perigosos.
- Não utilizar outras baterias recarregáveis ou não recarregáveis com esta lanterna.
- Confirmar sempre a classificação de qualquer local considerado perigoso ou potencialmente perigoso onde a lanterna será usada
- É necessário utilizar e manusear adequadamente a bateria de iões de lítio para evitar ferimentos graves, incêndio ou morte.
- Evitar a exposição à luz solar direta, altas temperaturas, água ou água salgada.
- Não amazenar a bateria com objetos metálicos que possam causar curto-circuito.
- Interrompa imediatamente o uso se a bateria emanar um cheiro estranho, estiver quente, mudar de cor ou formato, ou parecer anormal de alguma forma.
- A substituição de componentes pode prejudicar a segurança intrínseca.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Luze estroboscópicas podem causar tonturas, desorientação, náuseas, ou, em casos raros, convulsões em indivíduos com epilepsia fotosensível. Visitar www.epilepsy.com para mais informações. Consulte um médico antes de usar, se não tiver a certeza.

CARREGAR

Adviso: Não abrir a lanterna, nem carregar ou substituir as baterias em ambientes perigosos.

ENTRADA DO CARREGADOR: Máx.12 VCC (VDC)

Carregar a XPR-5542 totalmente antes do primeiro uso, se a bateria for nova ou não for utilizada durante vários meses, ou quando o feixe enfraquecer. O tempo de carregamento é de aproximadamente 4 a 6 horas.

- Use apenas o carregador fornecido, a bateria recarregável 5542-BATT e o adaptador AC ou DC.
- Conecte o adaptador de alimentação AC ao carregador. O indicador LED não será iluminado neste momento.
- Com a lanterna voltada para a frente, deslize a bateria 5542 para dentro do carregador até que os contatos se encaixem no lugar.
- O indicador LED muda para uma luz vermelha constante, indicando que a bateria 5542 está inserida corretamente no carregador e, de fato, que está sendo carregada. O indicador LED permanecerá vermelho até que a bateria esteja totalmente carregada.
- Para confirmar uma carga completa, coloque a lanterna 5542 no carregador e ligue-a. O indicador LED ficará vermelho. Desligue a lanterna e, se estiver completamente carregada, o LED ficará verde. Caso contrário, permanecerá vermelho até que a carga seja concluída.

Nota: as baterias de ions de lítio não têm efeito memória no recarregamento. A lanterna pode ser mantida no carregador sem impacto negativo significativo na bateria. No entanto, aquando do armazenamento a longo prazo é aconselhado ter a capacidade entre 40 a 60%.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL DE IÓN DE LÍTIO

Adviso: Não abrir a lanterna, nem carregar ou substituir as baterias em ambientes perigosos.

- Solte o parafuso localizado no lado da tampa da lente. Não remover completamente o parafuso para evitar danificar as roscas.
- Desencaixe a moldura da lente no sentido anti-horário.
- Vire a lanterna de cabeça para baixo e chacoalhe-a cuidadosamente para remover o bateria.
- Permita que a bateria seja deslizada para fora da lanterna, prestando muita atenção à orientação da bateria dentro da lanterna.
- Usando apenas a bateria recarregável 5500-BATT aprovada pela Bayco Products, deslize a nova bateria usando a seta direcional marcada no lado da embalagem que serve como um guia para a orientação adequada da bateria.
- Encaixe a tampa da cauda, aparafusando-a na lanterna no sentido horário.
- Aperte o parafuso. CUIDADO: NÃO aperte demais. Isso pode danificar a rosca e afetar a segurança intrínseca da luz.

FUNCIONAMENTO

Interruptor na parte superior do corpo: Foco de luz

Momentaneamente ligado: carregar e manter premido até metade. Soltar para desligar.

Constantemente ligado: carregar completamente, clicar e soltar para ligar/ desligar.

Interruptor da parte inferior do corpo: Holofote

Constantemente ligado: carregar completamente, clicar e soltar para ligar e desligar.

Selecionar o nível de brilho

Pressionar e manter premido e a luz alternará de alto para médio, baixo e vice-versa a uma taxa de aproximadamente um modo por segundo. Soltar para selecionar o modo desejado.

Luz estroboscópica: interruptor de lanterna

Pressionar duas vezes no interruptor da lanterna para ativar a luz estroboscópica. Pressionar e soltar para desligar.

Luz dupla

Ligar o foco de luz e o holofote ao mesmo tempo. Pressionar qualquer um dos interruptores para desligar a respectiva luz.

GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA

BPI, Inc. garante que este produto está livre de defeitos de fabrico e materiais por tempo indeterminado ao comprador original. A Garantia Vitalícia Limitada inclui os LEDs, a caixa e as lentes. As baterias recarregáveis, carregadores, interruptores, componentes eletrónicos

e acessórios incluídos têm garantia de dois anos com comprovativo de compra. O desgaste e falhas normais causados por acidentes, maus-tratos, abuso, instalação defeituosa e danos por raios são excluídos.

Repararemos ou substituiremos este produto se determinarmos que ele tem defeito. Esta é a única garantia, expressa ou implícita, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adaptação para um propósito específico.

Para obter uma cópia completa da garantia, acesse www.nightstick.com/pages/warranties. Guarde o seu recibo como comprovativo de compra.

IT

AVVERTENZE

- Utilizzare solo una batteria ricaricabile agli ioni di litio Nightstick 5500-BATT approvata.
- Non smontare la torcia, caricare la batteria o sostituire le batterie in un ambiente pericoloso.
- Non utilizzare batterie ricaricabili di altro tipo o non ricaricabili per questa luce.
- Confermare sempre la classificazione di qualsiasi luogo potenzialmente o notoriamente pericoloso in cui verrà utilizzata la luce.
- Utilizzare e gestire correttamente la batteria agli ioni di litio è necessario per prevenire lesioni gravi, incendi o morte.
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta, alle alte temperature, all'acqua dolce o salata.
- Non conservare la batteria insieme a oggetti metallici che potrebbero causare cortocircuiti.
- Smettere subito di utilizzare la batteria qualora emanasse un odore insolito o calore, cambiasse colore o forma o presentasse un aspetto anormale.
- La sostituzione dei componenti può compromettere la sicurezza intrinseca.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Le luci stroboscopiche possono causare vertigini, disorientamento, nausea o, in rari casi, crisi epilettiche in soggetti affetti da epilessia fotosensibile. Per maggiori informazioni visitare il sito www.epilepsy.com. In caso di dubbi, consultare un medico prima dell'uso.

RICARICA

Avvertenze: Non smontare la torcia, caricare la batteria o sostituire le batterie in un ambiente pericoloso.

INGRESSO DEL CARICATORE: 12 VCC Max

Se la batteria è nuova o non è stata utilizzata per diversi mesi oppure quando il fascio luminoso si attenua, ricaricare completamente la XPR-5542 prima del primo utilizzo. La ricarica impiega circa 4-6 ore.

- Utilizzare esclusivamente il caricatore Nightstick, il pacco batteria ricaricabile 5500-BATT e l'adattatore CA o CC in dotazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione CA al caricatore. In questo momento l'indicatore LED non è acceso.
- Con la torcia rivolta in avanti, far scorrere il 5542 nel caricatore finché i contatti non scattano in posizione.
- L'indicatore LED diventa rosso costante quando è inserito correttamente nel caricatore. Il LED rimane rosso fino al completamento della carica, quindi diventa verde.
- Per confermare la carica completa, inserire la lampada nel caricatore e accenderla. L'indicatore LED diventa rosso. Spegnerla la luce e, se la carica è completa, l'indicatore LED diventa verde. In caso contrario, rimane rosso fino al completamento della carica.

Note: le batterie agli ioni di litio non presentano l'effetto memoria di ricarica. La lampada può essere mantenuta nel caricatore senza che la batteria venga influenzata negativamente. E comunque consigliabile conservare il caricatore a lungo termine al 40-60% della capacità di carica.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE AGLI IONI DI LITIO

Avvertenze: Non smontare la torcia, caricare la batteria o sostituire le batterie in un ambiente pericoloso.

- Allentare la vite di bloccaggio situata sul lato del cappuccio terminale. Non rimuovere completamente la vite per evitare di danneggiare la filettatura.
- Svitare il cappuccio dall'alloggiamento in senso antiorario.
- Capovolgere la lampada e scuoterla con cautela per rimuovere la batteria.
- Far scivolare la batteria fuori dalla lampada facendo attenzione all'orientamento del pacco batteria all'interno dell'impugnatura.
- Inserire il pacco batteria nuovo nell'impugnatura della lampada seguendo la freccia indicata sul lato del pacco.
- Avvitare il cappuccio terminale sull'alloggiamento in senso orario.
- Serrare delicatamente la vite di bloccaggio. Non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare le filettature e compromettere la sicurezza intrinseca della lampada.

FUNCIONAMENTO

Interruttore superiore - Faro

Accensione momentanea: premere a metà e tenere premuto. Rilasciare per spegnere.

Accensione costante: premere completamente, fare scattare e rilasciare per accendere/spegnere.

Interruttore inferiore - Proiettore

Accensione costante: premere completamente, fare scattare e rilasciare per accendere/spegnere.

Selezionare il livello di luminosità

Tenendo premuto, la luce passa da alta a media a bassa e viceversa in circa 1 secondo. Rilasciare per selezionare la modalità desiderata.

Strobo: interruttore torcia

Premere 2 volte l'interruttore della torcia per attivare la strobo. Premere e rilasciare per spegnere.

Doppia luce

Accendere il faro e il riflettore contemporaneamente. Premere uno dei due interruttori per spegnere la luce corrispondente.

GARANZIA A VITA LIMITATA

BPI garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione o dei materiali per la durata di vita dell'acquirente originale. La garanzia a vita limitata include i LED, l'alloggiamento e le lenti. Le batterie ricaricabili, i caricatori, gli interruttori, i dispositivi elettronici e gli accessori inclusi sono garantiti per un periodo di due anni, previa presentazione della prova d'acquisto. Sono esclusi la normale usura e i guasti causati da incidenti, uso improprio, abuso, installazione errata e danni provocati da fulmini.

Qualora ne accertissimo il difetto, ripareremo o sostituiremo il prodotto. Si tratta dell'unica garanzia, espressa o implicita, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Per consultare una copia completa della garanzia, visitare

PL

OSTRZEŻENIA

- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego akumulatora litowo-jonowego Nightstick 5500-BATT.
- Nie otwieraj latakri, nie ładuj akumulatora ani nie wymieniaj baterii w niebezpiecznym otoczeniu.
- Do teo latakri nie należy używać innych akumulatorów.
- Zawsze należy sprawdzić właściwości każdego znanego niebezpiecznego lub potencjalnie niebezpiecznego miejsca, w którym światło ma być używane.
- Prawidłowe użytkowanie i obsługa akumulatora litowo-jonowego są niezbędnymi warunkami uniknięcia pożarów, poważnych obrażeń lub śmiertelnych wypadków.
- Unikaj narażania latakri na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, wody lub słonej wody.
- Nie przechowuj akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, które mogłyby spowodować zwarcie.
- Należy natychmiast przestać używać akumulatora, jeśli zacznie wydzielać nieprzyjemny zapach, będzie się nagrzewał, zmieni kolor lub kształt, albo będzie sprawiał jakiegokolwiek wrażenie nieprawidłowego działania.
- Zamiana podzespółów może naruszyć bezpieczeństwo wewnętrzne.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- U osób cierpiących na padaczkę fotogenną światło może powodować zawroty głowy, dezorientację, nudności lub, w rzadkich przypadkach, drgawki. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.epilepsy.com. W razie wątpliwości przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

LADOWANIE

Ostrzeżenie: Nie otwieraj latakri, nie ładuj akumulatora ani nie wymieniaj baterii w niebezpiecznym otoczeniu.

WEJŚCIE LADOWARKI: 12 VDC maks.

- Jeśli akumulator jest nowy lub nie był używany przez kilka miesięcy, a także jeśli promień światła jest słaby, należy przez pierwszyż użyciu naładować XPR-5542 do pełna. Czas ładowania wynosi około 4 do 6 godzin.
- Należy używać wyłącznie dołączoną ladowarkę Nightstick, akumulatora 5500-BATT i zasilacza prądu przemiennego lub stałego.
- Podłącz zasilacz prądu przmiennego do ładowarki. W tym momencie kontrolka LED nie będzie się świecić.
- Trzymając latarkę skierowaną do przodu, wsuń element 5542 do ładowarki tak, aby styki zatrzasknęły się na swoim miejscu.
- Po prawidłowym włożeniu tego elementu do ładowarki dioda LED zaczyna świecić ciągłym czerwonym światłem. Dioda LED świeci na czerwono do czasu pełnego naładowania, a następnie zmienia kolor na zielony.
- Abv sprawdzić, czy latakra jest w pełni naładowana, należy umieścić ją w ładowarce i włączyć. Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono. Następnie należy wyłączyć latarkę. Jeśli akumulator latakri jest w pełni naładowany, dioda LED zaświeci się na zielono. W przeciwnym razie dioda będzie świecić na czerwono do czasu zakończenia ładowania.

WYMIANA AKUMULATORA JONOWO-LITHIOWEGO

Ostrzeżenie: Nie otwieraj latakri, nie ładuj akumulatora ani nie wymieniaj baterii w niebezpiecznym otoczeniu.

- Odkręć wkręt blokujący znajdujący się z boku tylnej zakrętki. Aby uniknąć uszkodzenia gwintu, nie wykręcaj całkowicie wkreću.
- Odkręć tylną zakrętkę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Odkrótć latarkę tylną częścią do dolu i delikatnie potrząśnij, aby wyjąć akumulator.
- Pozwól, aby akumulator wysunął się z latakri, zwróć przy tym uwagę na jego ustawienie w obudowie.
- Włóż nowy akumulator do obudowy latakri zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę z boku akumulatora.
- Obracając zakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, przykręć ją do obudowy.
- Delikatnie odkręć wkręt blokujący. Nie dokręcaj go zbyt mocno, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie gwintu i wpłynąć na bezpieczeństwo samostania latakri.

DZIAŁANIE

Główny przełącznik na korpisie – reflektor

Włączanie chwilowe – nacisnąć do połowy i przytrzymaj. Zwolnij, aby wyłączyć. Włączenie na stałe – nacisnąć do końca i puść, aby włączyć lub wyłączyć.

Przełącznik dolny na obudowie – oświetlenie rozproszone

Włączenie na stałe – nacisnąć do końca i puść, aby włączyć lub wyłączyć. **Wybierz poziom jasności**

Nacisnąć i przytrzymaj, a światło latakri będzie się zmieniać z silnego na średnie oraz niskie i z powrotem, mniej więcej raz na sekundę. Zwolnij przycisk, aby wybrać poziom jasności.

Stroboskop - przełącznik latakri

Aby włączyć światło stroboskopowe, kliknij dwukrotnie przełącznik latakri.

Naciśnij i puść, aby wyłączyć.

Podwójne światło

Włącz jednocześnie światło skupione i rozproszone. Nacisnąć jeden z przełączników, aby wyłączyć odpowiednie światło.

OGRANICZONA GWARANCJA DOŻYWIOTNIA

BPI gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad wykonawczych i materiałowych przez cały okres użytkowania przez pierwotnego nabywcę. Ograniczona dożywcia gwarancja obejmuje diody LED, obudowę i soczewki. Akumulator, ładowarki, przełączniki, urządzenia elektroniczne i dołączone akcesoria są objęte dwuletnią gwarancją po okazaniu dowodu zakupu. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nadmiernym użytkowaniem, wadliwą instalacją i uszkodzeniami spowodowanymi przez piorun.

Naprawimy lub wymienimy ten produkt, jeśli okaże się, że jest wadliwy. Jest to jedyna gwarancja, wyraźna lub dorozumiana, obejmująca gwarancję przydatności handlowej lub przydatność do określonego celu. Aby uzyskać pełną kopię gwarancji, przejdź do www.nightstick.com/pages/warranties. Zachowaj paragon jako dowód zakupu.

NO

ADVARSLER

- Bruk kun den godkjennte oppladbare lition-ion-batteripakken Nightstick 5500-BATT.
- Ikke åpne lampen, lad batteriet eller skift ut batterier i farlige omgivelser.
- Ikke bruk andre oppladbare eller ikke-oppladbare batterier med denne lampen.
- Bekreft alltid vurderingen av et kjent farlig eller potensielt farlig sted der lampen skal brukes
- Riktig bruk og håndtering av litium-ion-batteriet er nødvendig for å forhindre alvorlige personskader, brann eller død.
- Ungå eksponering for direkte sollys, høye temperaturer, vann eller saltvann.
- Ikke oppbevar batteriet sammen med metallgjenstander som kan forårsake kortslutning.
- Avbryt øyeblikkelig bruken hvis batteriet avgir en uvanlig lukt, føles varmt, endrer farge eller form, eller virker unormalt på noen måte.
- Utskipning av komponenter kan svekke den iboende sikkerheten.
- Oppbevares utlilgjengelig for barn.
- Unngå naraening latakri na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, wody lub słonej wody.
- Nie przechowuj akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, które mogłyby spowodować zwarcie.
- Należy natychmiast przestać używać akumulatora, jeśli zacznie wydzielać nieprzyomy zapach, będzie się nagrzewał, zmieni kolor lub kształt, albo będzie sprawiał jakiegokolwiek wrażenie nieprawidłowego działania.
- Zamiana podzespółów może naruszyć bezpieczeństwo wewnętrzne.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

U osób cierpiących na padaczkę fotogenną światło może powodować zawroty głowy, dezorientację, nudności lub, w rzadkich przypadkach, drgawki. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.epilepsy.com. W razie wątpliwości przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

LADING

Advarsler: Ikke åpne lampen, lad batteriet eller skift ut batterier i farlige omgivelser.

LADERINGNGANG: 12 V DC Maks.

Lad XPR-5542 helt opp for første gangs bruk, hvis batteriet er nytt eller ikke er brukt på flere måneder, eller når strålen blir svakere. Ladeliden er omtrent 4 til 6 timer.

- Bruk kun den medfølgende Nightstick-laderen, den oppladbare batteripakken 5500-BATT og AC- eller DC-adapteren.
- Koble strømadapteren til laderen. LED-indikatoren vil ikke lyse på dette tidspunktet.
- Med lommelykten vendt fremover, skyv 5542 inn i laderen til kontaktene klikker på plass.
- LED-indikatoren skifter til konstant rødt når den er riktig satt inn i laderen. LED-lampen forblir rødt til den er fulladet, og blir deretter grønn.
- For å bekrefte full lading, plasser lykten i laderen og slå den på. LED-indikatoren vil bli rødt. Slå av lykten, og hvis batteriet er fulladet, vil LED-indikatoren lyse grønn. Hvis ikke, forblir den rødt til ladingen er fullført.

Mark: Litiumionbatterier har ikke minneeffekten fra opplading. Lyset kan oppbevares i laderen uten vesentlig negativ innvirkning på batteriet. Imidlertid anbefales langtidslagring med 40–60 % kapasitet.

BYTTING AV DET OPPLADBARE LITIUM-ION-BATTERIET

Advarsler: Ikke åpne lampen, lad batteriet eller skift ut batterier i farlige omgivelser.

- Løse låseskruen som er plassert på siden av endehetten. Ikke fjern skruen helt for å unngå å skade gjengene.
- Skru av endehetten fra huset mot unisveren.
- Snu lykten opp ned og rist den forsiktig for å ta ut batteriet.
- La batteriet ligge ut av lykten, og merk deg hvordan batteripakken er plassert i håndtaket.
- Sett den nye batteripakken inn i håndtaket på lykten ved hjelp av retningspilmerket på siden av pakken.
- Skru endehetten på huset med unisveren.
- Stram låseskruen forsiktig. Ikke stram for mye, da det kan skade gjengene og påvirke lyktens iboende sikkerhet.

BRUK

Øvre bryter – spotlight

Kortvarig på – Trykk og hold halvveis. Slipp for å slå av.

Konstant på – trykk helt ned, klikk og slipp for å slå på/av.

Nedre bryter – flomlys

Konstant på – trykk helt ned, klikk og slipp for å slå på/av.

Velg lysstyrkenivå

Trykk og hold inne, så vil lyset gå fra høyt til middels til lavt og tilbake med en hastighet på omtrent enodus per sekund. Slipp for å velge ønsketodus.

Strobe - Lommelyktbryter

Dobbelklikk på lommelyktbryteren for å aktivere strobeliset. Trykk og slipp for å slå av.

Dobbellys

Slår på både spotlight og flomlys samtidig. Trykk på en av bryterne for å slå av det aktuelle lyset.

BEGRENSET LIVSTIDSGARANTI

BPI garanterer at dette produktet er fritt for defekter i utførelse og materialer i den opprinnelige kjøperens levetid. Den begrensede livstidsgaranten inkluderer lysdioder, huller og innv. Oppladbare batterier, ladere, brytere, elektronikk og inkludert tilbehør er garantert i en periode på to år med kjøpsbevis. Normal slitasje og feil som er forårsaket av ulykker, feil bruk, misbruk, feil montering og lymaskader er utelukkert.

Vi vil reparere eller erstatte dette produktet hvis vi finner ut at det er defekt. Dette er den eneste garantien, uttrykt eller underforstått, inkludert enhver garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

For en fullstendig kopi av garantien, gå til www.nightstick.com/pages/warranties. Ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis.

CS

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze schválený lithiium-iontový akumulátor Nightstick 5500-BATT.
- V nebezpečném prostředí svítidlo neotevírejte, nenabíjejte baterii ani nevyměňujte baterie.
- S tímto svítidlem nepoužívejte jiné dobijecí nebo nedobíjecí baterie.
- Vždy se ujistěte, zda je na jakémkoliv známém nebezpečném nebo potenciálně nebezpečném místě, kde má být světlo svítidlo, dodržena jeho klasifikace.
- Správné používání lithiium-iontové baterie a manipulace s ní je nutná, aby nedošlo k vážnému zranění, požáru nebo smrti.
- Vyvarujte se vystavení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vodě nebo slané vodě.
- Bateri neskladujte s kovovými předměty, které by mohly způsobit zkrat.

- Pokud baterie vydává neobvyklý zápah, je horká, mění barvu nebo tvar nebo se jeví jakoli neobvykle, okamžitě ji přestaňte používat.
- Výměna součástí může narušit vnitřní bezpečnost.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Blikající světla mohou u osob s fotosenzitivní epilepsi způsobit závratě, dezorientaci, nevolnost nebo v ojedinělých případech záchvaty. Více informací najdete na stránkách www.epilepsy.com. V případě nejistoty se před použitím poraďte s lékařem.

NABIJENÍ

Varování: V nebezpečném prostředí svítidlo neotevírejte, nenabíjejte baterii ani nevyměňujte baterie.

VSTUP NABIJEČKY: 12 VDC Max

- Před prvním použitím, pokud je baterie nová nebo se nepoužívá několik měsíců, nebo když paprsek slaběne, nabíjejte XPR-5542 naplno. Doba nabíjení je přibližně 4 až 6 hodin.
- Používejte pouze dodanou nabíječku Nightstick, dobíjecí bateri 5500-BATT a adaptér střídavého nebo stejnosměrného proudu.
- Napájecí adaptér připojte k nabíječce. Kontrolka LED se v tomto okamžiku nerozsvítí.
- Když baterka směřuje dopředu, zasuňte 5542 do nabíječky tak, aby kontakty zazvukly na své místo.
- Po správném vložení do nabíječky se kontrolka LED rozsvítí červeně. Kontrolka LED svítí červeně, dokud se plně nenabije, poté se rozsvítí zeleně.
- Pro ověření plného nabití vložte světlo do nabíječky a zapněte ho. Kontrolka LED se rozsvítí červeně. Zhasněté světlo a pokud je plně nabité, kontrolka LED se rozsvítí zeleně. Pokud ne, zůstane červená, dokud se nabíjení nedokončí.

VÝMĚNA LITHIUM-IONTOVÉ DOBÍJEČÍ BATERIE

Varování: V nebezpečném prostředí svítidlo neotevírejte, nenabíjejte baterii ani nevyměňujte baterie.

- Povolte pojistný šroub umístěný na boku zadního víčka. Abyste nepoškodili závity, vytahujte jeho šroub úplně.
- Zadní víčko odšroubujte z pouzdra proti směru hodinových ručiček.
- Světlo otočte dnem vzhůru a opatrně s ním zatřeste, abyste vyjmuli baterii.
- Nechte baterii vylouknout a věnujte pozornost správné orientaci baterie v rukojeti.
- Vložte novou baterii do rukojeti podle směrové šipky vyznačené na boku baterie.
- Zašroubujte zadní krytku na pouzdro v směru hodinových ručiček.
- Jemně utáhněte zajišťovací šroub. Neutahujte příliš silně, protože by mohlo dojít k poškození závitu a narušení vnitřní bezpečnosti světla.

Poznámka: Lithium-iontové baterie netrpí paměťovým efektem. Světlo lze ponechat v nabíječce bez výrazného negativního vlivu na baterii. Doporučuje se však dlouhodobé skladování při 40–60 % kapacity.

PROVOZ

Přepínač v horní části - bodové světlo

Chvilkové zapnutí - stiskněte a podržte do poloviny. Uvolněním vypněte. Stálé zapnutí - úplným stisknutím, kliknutím a uvolněním se zapne/vypne. Přepínač ve spodní části – světlomet

Stálé zapnutí - úplným stisknutím, kliknutím a uvolněním se zapne/vypne.

Výběr úrovně jasu

Stiskněte a podržte tlačítko a světlo bude přecházet z vysokého na střední a nízký jas a zpět rychlostí přibližně jednoho režimu za sekundu. Uvolněním vyberte požadovaný režim.

Stroboskop - Spínací svítlníky

Dvojitým kliknutím na spínací baterky aktivujete stroboskop. Vypněte stisknutím a uvolněním.

Zapněte současně bodové světlo i světlomet. Stisknutím libovolného spínače vypnete příslušné světlo.

OMEZENÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Společnost BPI poskytuje na tento výrobek záruku bez vad zpracování a materiálů po dobu životnosti po původního kupujícího. Omezená doživotní záruka se vztahuje na LED diody, pouzdro a čočky. Na dobíjecí baterie, nabíječky, spínače, elektroniku a příložené příslušenství se vztahuje dvouletá záruka s dokladem o koupi. Bežné opotřebení a poruchy způsobené nevhodami, nesprávným používáním, zneužitím, chybou instalací a poškozením bleskem jsou vyloučeny.

Pokud zjistíte, že je tento výrobek vadný, opravme jej nebo vyměníme. Toto je jediná záruka, at už výslovně nebo předpokládaná, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Uplnou kopii záruky naleznete na adrese www.nightstick.com/pages/warranties. Uchovávejte si účtenku jako doklad o nákupu.

TR

UYARILAR

- Yalnızca onaylı Nightstick 5500-BATT litium-iyon şarj edilebilir pil setini kullanın.
- Tehlikeli bir ortamda ışığı açmayın, pilli şarj etmeyin veya pilleri değiştirmeyin.
- Bu ışıkla birlikte şarj edilebilir veya şarj edilmeyen başka pilleri kullanmayın.
- İşğin kullanılagacı ortamda, bilinen tehlikeli veya potansiyel olarak tehlikeli obaleceklerin yerini dercesinen her zaman değiştirin.
- Lityum iyon pillin doğru kullanımı ve yönetilmesi için yararlanmalrı, yanğını veya ölümi önlemek için gereklidir.
- Doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklığa, suya veya tuzlu suya maruz bırakmaktan kaçının.
- Pili, kısa devreye neden obalecek metal nesnelerle birlikte saklamayın.
- Pilin alışılmadık bir koku yayması, sıcak hissedilmesi, renginin veya sekinlin değişmesi veya herhangi bir şekilde anormal görünmesi durumunda kullanımı derhal durdurun.
- Astımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT
- İstımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT
- İstımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT
- İstımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT
- İstımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT
- İstımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT
- İstımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT

İstımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT

İstımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT

ŞARJ GİRİŞİ: 12 VDC Maks.

Pili ilk kullanımdan önce, yeniyise veya birkaç aydır kullanılmamışsa ya da ışıık zayıfladıgında, XPR-5542’i tam olarak şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 4 ila 6 saat arasındadır.

- Yalnızca verilen Nightstick şarj cihazını, 5500-BATT şarj edilebilir pil takımını ve AC veya DC adaptörünü kullanın.
- İki farklı güçteki şarj cihazı, şarj etme hızını etkilemez. Lamba, akü üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratmadan şarj cihazında tutulabilir. Ancak 40-60 kapastede uzun süreli depolama yapılması önerilir.
- Yeni pil takımını, paketi yan tarafında işaretli yön okunu kullanarak lambanın yuvasına yerleştirin.
- Pil takımının yuva içindeki yönüne dikkat ederek pilin lambadan dışarı doğru kaymasına izin verin.
- Yeni pil takımını, paketi yan tarafında işaretli yön okunu kullanarak lambanın yuvasına yerleştirin.
- Arka kapakçı saat yönünde çevirmek yerine oturtun.
- Pil takımının yuva içindeki yönüne dikkat ederek pilin lambadan dışarı doğru kaymasına izin verin.
- Yeni pil takımını, paketi yan tarafında işaretli yön okunu kullanarak lambanın yuvasına yerleştirin.
- Arka kapakçı saat yönünde çevirmek yerine oturtun.
- Pil takımının yuva içindeki yönüne dikkat ederek pilin lambadan dışarı doğru kaymasına izin verin.
- Yeni pil takımını, paketi yan tarafında işaretli yön okunu kullanarak lambanın yuvasına yerleştirin.
- Arka kapakçı saat yönünde çevirmek yerine oturtun.
- Pil takımının yuva içindeki yönüne dikkat ederek pilin lambadan dışarı doğru kaymasına izin verin.
- Yeni pil takımını, paketi yan tarafında işaretli yön okunu kullanarak lambanın yuvasına yerleştirin.
- Arka kapakçı saat yönünde çevirmek yerine oturtun.

İstımde kullanın Nightstick mrefok ve lıpatrıye lıqale ladee lıaşen 5500-BATT

LİTYUM-İYON ŞARJ EDİLEBİLİR PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Uyarılar: Tehlikeli bir ortamda ışığı açmayın, pilli şarj etmeyin veya pilleri değiştirmeyin.

- Arka kapakçının yan tarafında bulunanetikleni vidasını gevşetin. Dışlgirin zarar görmesini önlemek için vidayı tamamen çıkarmayın.
- Arka kapakçı yuvasından saat yönünün tersine çevirmek çıkarmın.
- Lambayı ters çevirin ve pilli çıkarmak için lambayı dikkatlice sallayın.
- Pil takımının yuva içindeki yönüne dikkat ederek pilin lambadan dışarı doğru kaymasına izin verin.
- Yeni pil takımını, paketi yan tarafında işaretli yön okunu kullanarak lambanın yuvasına yerleştirin.
- Arka kapakçı saat yönünde çevirmek yerine oturtun.
- Pil takımının yuva içindeki yönüne dikkat ederek pilin lambadan dışarı doğru kaymasına izin verin.
- Yeni pil takımını, paketi yan tarafında işaretli yön okunu kullanarak lambanın yuvasına yerleştirin.
- Arka kapakçı saat yönünde çevirmek yerine oturtun.
- Pil takımının yuva içindeki yönüne dikkat ederek pilin lambadan dışarı doğru kaymasına izin verin.
- Yeni pil takımını, paketi yan tarafında işaretli yön okunu kullanarak lambanın yuvasına yerleştirin.
- Arka kapakçı saat yönünde çevirmek yerine oturtun.
- Pil takımının yuva içindeki yönüne dikkat ederek pilin lambadan dışarı doğru kaymasına izin verin.
- Yeni pil takımını, paketi yan tarafında işaretli yön okunu kullanarak lambanın yuvasına yerleştirin.
- Arka kapakçı saat yönünde çevirmek yerine oturtun.

İŞLETİM

İst Gvde Anahatları - Spot Işığı

Anlık Açık - Yarım basıp basılı tutun. Kapatmak için brakin.

Sürekli Açık - Açmak için tam basın, açıkkaa düğmesini brakin.

Alt Gvde Düğmesi - Projektör

Sürekli Açık - Açmak için tam basın, açıkkaa düğmesini brakin.

Parlaklık Sevyesini Seçin

Basılı tutun, lamba saniyede yaklaşık bir mod hızında yüksekten orta ve düşük ve tekrar yükselten ortada seviyeye geçiş yapacaktır. İsteddiğiniz modu seçmek için brakin.

Yanıp Sönen Işık - El Feneri Anahatı

Yanıp sönmeeyi etkinleştirmek için el feneri düğmesine çift tıklayın. Kapatmak için basıp brakin.

Çift Işıık

Aynı anda hem spot ışığını hem de projektörü açın. İstenen ışığı kapatmak için herhangi bir düğmeye basın.

SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

BPI bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca ışıık ve malzeme kusurlarından arı olacağıını garanti eder. Sınırli Ömrü Boyu Garanti LED’leri, hafızazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte ila ılıık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanımı, suistimal, hatalı montaj ve yildırım düğmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçdir.

Kusurlu olduunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştirireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımnı tek garantidir. Garantinin tam bir kopyası için www.nightstick.com/pages/warranties adresine gidin. Satın aldığınız kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.

AR - KSA

تحييزات

جهد دخل الشاحن: 12 فولت تيار مستمر كحد أقصى

اشحن مصباح XPR-5542 بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة، أو إذا كانت البطارية جديدة أو لم تُستخدم لعدة أشهر، أو إذا لاحظت ضعفًا في شدة الإضاءة. مدة الشحن تتراوح تقريبًا من ٤ إلى ٦ ساعات.

- استخدم فقط مجموعة بطاريات الليثيوم أيون Nightstick 5500-BATT القابلة لإعادة الشحن والمعدّنة.
- لا تفتح البطارية، أو تشحن البطارية، أو تستبدل البطاريات في بيئة خطيرة.
- لا تستخدم بطاريات أخرى قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن مع هذا الشاحن.
- تأكد دائمًا من تصفية أي موقع معروف خطر أو يُحتمل أن يكون خطيرًا حيث سيتم استخدام المصباح فيه.
- بعد الاستخدام والتعامل الصحيح مع بطارية الليثيوم أيون ضروريًا لمنع الإصابات الخطيرة أو الحرائق أو الوفاة.
- تجنب التعرض للأشعة الشمس المباشرة، أو درجات الحرارة المرتفعة، أو الماء، أو الماء المالح.
- لا تقم بتخزين البطارية مع أشياء معدنية يمكن أن تسبب حدوث ماس كهربائي.
- توقف فورًا عن الاستخدام إذا ابتعت من البطارية رائحة غير عادية، أو أصبحت ساخنة، أو تغير لونها أو شكلها، أو ظهرت بشكل غير طبيعي بأي شكل من الأشكال.
- قد يؤدي استبدال المكونات إلى الإضرار بأداء الجهاز. استشر طبيبًا قبل الاستخدام إذا لم تكن متأكدًا.
- يخطئ بعدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقم بتخزين البطارية مع أشياء معدنية يمكن أن تسبب حدوث ماس كهربائي.
- توقف فورًا عن الاستخدام إذا ابتعت من البطارية رائحة غير عادية، أو أصبحت ساخنة، أو تغير لونها أو شكلها، أو ظهرت بشكل غير طبيعي بأي شكل من الأشكال.
- قد يؤدي استبدال المكونات إلى الإضرار بأداء الجهاز. استشر طبيبًا قبل الاستخدام إذا لم تكن متأكدًا.
- يخطئ بعدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقم بتخزين البطارية مع أشياء معدنية يمكن أن تسبب حدوث ماس كهربائي.

تحذيرات: لا تفتح البطارية، أو تشحن البطارية، أو تستبدل البطاريات في بيئة خطيرة.

جهد دخل الشاحن: 12 فولت تيار مستمر كحد أقصى

اشحن مصباح XPR-5542 بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة، أو إذا كانت البطارية جديدة أو لم تُستخدم لعدة أشهر، أو إذا لاحظت ضعفًا في شدة الإضاءة. مدة الشحن تتراوح تقريبًا من 4 إلى 6 ساعات.

- استخدم فقط مجموعة بطاريات الليثيوم أيون Nightstick 5500-BATT القابلة لإعادة الشحن.
- لا تفتح البطارية، أو تشحن البطارية، أو تستبدل البطاريات في بيئة خطيرة.
- لا تستخدم بطاريات أخرى قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن مع هذا الجهاز.
- تأكد دائمًا من تصفية أي موقع معروف خطر أو يُحتمل أن يكون خطيرًا حيث سيتم استخدام المصباح.
- بعد الاستخدام والتعامل الصحيح مع بطارية الليثيوم أيون ضروريًا لمنع الإصابات الخطيرة أو الحرائق أو الوفاة.
- تجنب التعرض للأشعة الشمس المباشرة، أو درجات الحرارة المرتفعة، أو الماء، أو الماء المالح.
- لا تقم بتخزين البطارية مع أشياء معدنية يمكن أن تسبب حدوث ماس كهربائي.
- توقف فورًا عن الاستخدام